



Configuration manuelle

Configuration WAP pour Accès à Internet

Dans la rubrique GPRS, accès au net, configurer comme suit :

NOM de profil : nettelmob (ou choisir un autre nom)

APN: nettelmob

Accessoirement vous pouvez entrer une page d'accueil dans la rubrique :

PAGE D'ACCUEIL: <http://www.onatel.bf> (par exemple)

S'il vous est demandé les adresses IP des DNS, entrez :

DNS1 : 206.82.130.195

DNS2 : 199.202.55.2

Configuration WAP pour Navigation WAP

Dans la rubrique WAP, configurer :

NOM de profil : Waptelmob

APN: waptelmob

PASSERELLE : 192.11.200.80

Numéro de PORT: 8080

Accessoirement vous pouvez entrer une page d'accueil dans la rubrique

PAGE d'ACCUEIL : <http://wap.yahoo.fr> (par exemple)

Configuration pour le service MMS

Dans la rubrique MMS, configurer :

Nom de profil : Mmstelmob

Access Point Name (ou Access Point) ou APN: mmstelmob

Proxy: 192.11.200.80

Port : 8080

URL MMSC: <http://mms.onatel.bf>

Exemple de configuration manuelle de poste : Cas du Nokia 6280

Configuration WAP

- 1) Appuyez sur **[Menu]** et sélectionnez **[Paramètres]**.
- 2) Dans **[Paramètres]** sélectionnez **[Configuration]** > **[Paramètres de config. perso]**.
- 3) Dans **[Cpte personnel]** appuyez sur **[Options]** > **[Ajouter nouveau]** > **[Services]**.
- 4) Entrez les informations suivantes :
Nom du compte : WAPTELMOB
Page d'accueil : <http://www.onatel.bf>
Nom d'utilisateur : Laissez vide
Mot de passe : Laissez vide
Utiliser point d'accès favoris : Non
Paramètres de point d'accès :
Serveur proxy : Activer
Adresse proxy : 192.11.200.80
Port du serveur proxy : 8080
Porteuse de données : GPRS
Paramètres de la porteuse de donné. :
Point d'accès GPRS : waptelmob
Type d'authentification : Normale
Nom d'utilisateur :
Mot de passe :
5) Appuyez trois fois sur **[Retour]**.
6) Dans **[Cpte personnel]** choisissez le nom du profil que vous avez entré : WAPTELMOB , appuyez sur **[Options]** et sélectionnez **[Activer]**.
Les nouveaux paramètres sont enregistrés et activés.

Exemple de configuration manuelle de poste : Cas du Nokia 6280

Configuration GPRS

- 1) Appuyez sur **[Menu]** et sélectionnez **[Paramètres]**.
- 2) Dans **[Paramètres]** sélectionnez **[Configuration]** > **[Paramètres de config. perso]**.
- 3) Dans **[Cpte personnel]** appuyez sur **[Options]** > **[Ajouter nouveau]** > **[Services]**.
- 4) Entrez les informations suivantes :
Nom du compte : NETTELMOB
Page d'accueil : <http://www.onatel.bf>
Nom d'utilisateur : Laissez vide
Mot de passe : Laissez vide
Paramètres de point d'accès :
Serveur proxy : Activer
Adresse proxy : ne pas remplir
Port du serveur proxy : ne pas remplir
Porteuse de données : GPRS
Paramètres de la porteuse de donné. :

Point d'accès GPRS : nettelmob

Type d'authentification : Normale

Nom d'utilisateur :

Mot de passe :

5) Appuyez sur la touche de fin d'appel pour revenir à l'écran d'accueil du téléphone.

Exemple de configuration manuelle de poste : Cas du Nokia 6280

Configuration MMS

- 1) Appuyez sur [**Menu**] et sélectionnez [**Paramètres**].
- 2) Dans [**Paramètres**] sélectionnez [**Configuration**] > [**Paramètres de config. perso**].
- 3) Dans [**Cpte personnel**] appuyez sur [**Options**] > [**Ajouter nouveau**] > [**MMS**].
- 4) Entrez les informations suivantes :

Nom du compte : MMSTELMOB

Adresse du serveur : http://mms.onatel.bf

Utiliser point d'accès favoris : Non

Paramètres de point d'accès :

Serveur proxy : Activer

Adresse proxy : 192.11.200.80

Port du serveur proxy : 8080

Paramètres de la porteuse de données :

Point d'accès GPRS : mmstelmob

Type d'authentification : Normale

Nom d'utilisateur :

Mot de passe :

5) Appuyez trois fois sur [**Retour**].

6) Dans [**Cpte personnel**] sélectionnez le nom du profil MMS que vous avez entré : MMSTELMOB, appuyez sur [**Options**] > [**Activer**].

Les nouveaux paramètres sont enregistrés et activés.

Exemple de configuration manuelle de poste : Cas du Nokia E 71

Configuration MMS

01) Appuyer sur [**Menu**] et sélectionner [**Outils**] > [**Paramètres**] > [**Connexion**] .

02) Dans [**Connexion**] , sélectionner [**Points d'accès**] .

03) Appuyer sur [**Options**] > [**Nouveau point d'accès**] .

Entrer les informations suivantes :

Nom de connexion : MMSTELMOB

Porteuse de données : Sélectionner [**Données paquets**] .

Nom du point d'accès : mmstelmob

Nom d'utilisateur :

Mot de passe : Ne pas demander

Mot de passe :

Authentification : Normale

Page de démarrage : <http://mms.onatel.bf>

04) Appuyer sur **[Options]** et sélectionner **[Paramètres avancés]** .

Entrer les informations suivantes :

Type de réseau : IPv4

Adresse IP téléphone : Automatique

Adresse DNS : Automatique

Adresse proxy : 192.11.200.80

N° de port proxy : 8080

05) Appuyer sur **[Options]** > **[Quitter]** puis appuyer sur **[Retour]** .

06) Dans **[Menu]** , sélectionner **[Communic.]** > **[Messagerie]** .

07) Appuyer sur **[Options]** > **[Paramètres]** > **[Message multimédia]** > **[Point d'accès utilisé]** .

08) Dans la liste, sélectionner le nouveau profil (MMSTELMOB) .

09) Appuyer sur la touche de fin d'appel.

Le nouveau profil est enregistré et activé.

Exemple de configuration manuelle de poste : Cas du Nokia E 71

Configuration WAP

01) Appuyer sur **[Menu]** et sélectionner **[Outils]** > **[Paramètres]** > **[Connexion]** .

02) Dans **[Connexion]** , sélectionner **[Points d'accès]** .

03) Appuyer sur **[Options]** > **[Nouveau point d'accès]** .

Entrer les informations suivantes :

Nom de connexion : WAPTELMOB

Porteuse de données : Sélectionner **[Données paquets]** .

Nom du point d'accès : Waptelmob

Nom d'utilisateur :

Mot de passe : Ne pas demander

Mot de passe :

Authentification : Normale

Page de démarrage : <http://www.onatel.bf>

04) Appuyer sur **[Options]** et sélectionner **[Paramètres avancés]** .

Entrer les informations suivantes :

Type de réseau : IPv4

Adresse IP téléphone : Automatique

Adresse DNS : Automatique

Adresse proxy : 192.11.200.80

N° de port proxy : 8080

05) Appuyer sur **[Options]** > **[Quitter]** puis appuyer sur **[Retour]** .

06) Dans **[Menu]** , sélectionner **[Web]** .

07) Appuyer sur **[Options]** > **[Paramètres]** > **[Général]** > **[Point d'accès]** > **[Défini par l'utilis.]** .

08) Dans la liste, sélectionner le nouveau profil (WAPTELMOB) .

09) Appuyer sur la touche de fin d'appel.

Le nouveau profil est enregistré et activé.

Exemple de configuration manuelle de poste : Cas du Nokia E 71

Configuration GPRS

01) Appuyer sur **[Menu]** et sélectionner **[Outils] > [Paramètres] > [Connexion]** .

02) Dans **[Connexion]** , sélectionner **[Points d'accès]**.

03) Appuyer sur **[Options] > [Nouveau point d'accès]** .

Entrer les informations suivantes :

Nom de connexion : NETTELMOB

Porteuse de données : Sélectionner [Données paquets] .

Nom du point d'accès : nettelmob

Nom d'utilisateur :

Mot de passe : Ne pas demander

Mot de passe :

Authentification : Normale

Page de démarrage : <http://www.onatel.bf>

04) Appuyer sur **[Options]** et sélectionner **[Paramètres avancés]** .

Entrer les informations suivantes :

Type de réseau : IPv4

Adresse IP téléphone : Automatique

Adresse DNS : Automatique

Adresse proxy : Aucune

N° de port proxy : 0

05) Appuyer sur **[Options] > [Quitter]** puis appuyer sur **[Retour] > [Quitter]** .

Le nouveau profil est enregistré

Exemple de configuration manuelle de poste : Cas du SAMSUNG D900

Configuration WAP sur GPRS

1) Appuyer sur **[Menu]**.

2) Sélectionner **[Navigateur] > [Réglages]**.

3) Sélectionner un profil.

Entrer les données suivantes:

Nom du profil: WAPTELMOB

URL page d'accueil: <http://www.onatel.bf>

Support données : GPRS uniquement

4) Activer le proxy et sélectionner **[Réglages GPRS]**. Entrer les données suivantes:

Proxy IP: 192.11.200.80

Port du proxy: 8080

APN: Waptelmob

Identifiant:

Mot de passe:

5) Appuyer sur **[Enreg.]** deux fois.

6) Appuyer sur **[Retour]** et sélectionner **[Serveur actuel]**.

7) Dans **[Serveur actuel]**, sélectionner le profil enregistré.

Le nouveau profil est enregistré et activé.

Exemple de configuration manuelle de poste : Cas du SAMSUNG D900

Configuration MMS sur GPRS

Appuyer sur **[Menu]**.

2) Sélectionner **[Messages] > [Réglages] > [MMS] > [Profils MMS] > [Paramètres du serveur]**.

3) Sélectionner un profil et appuyer sur **[OK]**.

Entrer les informations suivantes :

Nom du profil : MMSTELMOB

URL du serveur: http://mms.onatel.bf

4) Activer le proxy et sélectionner **[Réglages GPRS]**.

Entrer les informations suivantes:

Adresse IP: 192.11.200.80

Port: 8080

APN: mmstelmob

Identifiant:

Mot de passe:

5) Appuyer sur **[Enreg.]** deux fois.

6) Appuyer sur **[Retour]** et sélectionner **[Serveur actuel]**.

7) Dans **[Serveur actuel]** , sélectionner le profil enregistré.

Le nouveau profil est enregistré et activé

Exemple de configuration manuelle de poste : Cas du SAMSUNG D900

Configuration GPRS

1) Appuyer sur **[Menu]**.

2) Sélectionner **[Navigateur] > [Réglages]**.

3) Sélectionner un profil.

Entrer les données suivantes:

Nom du profil: NETTELMOB

URL page d'accueil: <http://www.onatel.bf>

Support données : GPRS uniquement

4) Activer le proxy et sélectionner **[Réglages GPRS]**.

Entrer les données suivantes:

DNS 1 : 206.82.130.195

DNS 2 : 199.202.55.2

APN : nettelmob

Identifiant :

Mot de passe :

5) Appuyer sur **[Enreg.]** deux fois.

Le nouveau profil est enregistré.

Exemple de configuration manuelle de poste : Cas du Sony-Ericsson P900

Configuration GPRS

1 - Sélectionner le menu **[Panneau de config.]** puis dans l'onglet **[Connexions]** , **[Comptes Internet]** .

2 - Choisir **[Nouv]** puis saisir les informations suivantes :

Nom du compte : MMSTELMOB

Type de connexion : GPRS

Options avancées :

Nom d'utilisateur et mot de passe requis : cocher la case

Nom d'utilisateur :

Mot de passe :

Adresse : mmstelmob

3 - Appuyer trois fois sur **[Terminé]**.

4 - Dans le menu **[Panneau de configuration]** sélectionner **[Comptes WAP]** .

5 - Choisir **[Nouveau]** puis saisir les informations suivantes :

Nom du compte : MMSTELMOB

Compte internet : MMSTELMOB (précédemment créé)

Utiliser proxy : cocher la case.

Adresse : 192.11.200.80

Port : 8080

Nom d'utilisateur :

Mot de passe :

6 - Appuyer deux fois sur **[Terminé]** , puis dans le menu **[Panneau de config.]** sélectionner **[Comptes de messagerie]** .

7 - Choisir l'onglet **[MMS]** puis saisir les informations suivantes :

Adresse du centre de service : <http://mms.onatel.bf>

Compte WAP : MMSTELMOB (précédemment créé)

Automatique : Activé

Taille téléchargeable : Aucune restriction

8 - Appuyer sur **[Terminé]**. Le nouveau profil est enregistré.

Exemple de configuration manuelle de poste : Cas du Sony-Ericsson P900

Configuration GPRS

1 - Sélectionner le menu

[Panneau de config.]

puis dans l'onglet **[Connexions]** ,

[Comptes Internet] .

2 - Choisir **[Nouv]** puis saisir les informations suivantes :

Nom du compte : WAPTELMOB

Type de connexion : GPRS

3 - Appuyer sur **Options avancées**

Nom d'utilisateur et mot de passe requis : cocher la case.

Nom d'utilisateur :

Mot de passe :

Adresse : Waptelmob

4 - Appuyer trois fois sur **[Terminé]**.

5 - Dans le menu **[Panneau de configuration]** sélectionner **[Comptes WAP]** .

6 - Choisir **[Nouveau]** puis saisir les informations suivantes :

Nom du compte : WAPTELMOB

Compte internet : WAPTELMOB (précédemment créé)

Utiliser un proxy : cocher la case.

Adresse : 192.11.200.80

Port : 8080

Nom d'utilisateur :

Mot de passe :

7 - Appuyer sur **[Terminé]**.

8 - Appuyer sur **[Par défaut]**.

9 - Cocher **[Utiliser compte WAP]**.

10 - Dans **[Par défaut]** sélectionner WAPTELMOB.

11 - Appuyer sur **[Terminé]** Le nouveau profil est enregistré.

Exemple de configuration manuelle de poste : Cas du Sony-Ericsson P900

Configuration GPRS

1 - Sélectionner le menu **panneau de configuration** puis dans l'onglet **Connexion, Compte internet** .

2 - Choisir **Nouveau** puis saisir les informations suivantes :

Nom du compte : NETTELMOB

Type de connexion : GPRS

Options avancées :

Nom d'utilisateur et mot de passe requis :

Nom d'utilisateur :

Mot de passe :

Adresse : nettelmob

3 - Appuyer sur **Terminé.**